

ABTECH

ACADEMY





Mise à jour GS18 / GS18T / GS18I

ABTECH

1- Vérification et chargement d'une clé de licence

ÉTAPE 1

S'assurer que la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware. Pour ce faire, la date de fin de maintenance du logiciel de l'instrument doit couvrir la date de maintenance logicielle pour installation. Dans cet exemple, sur MyWorld, la fin de maintenance de l'instrument (2 juillet 2025) couvre la date de maintenance logicielle pour installation (1 octobre 2024) puisqu'elle vient après. L'installation pourra donc se faire. Si ce n'est pas le cas, l'achat d'un CCP peut-être effectué (communiquiez avec nous).



Généralités

Description	GS18 LTE&UHF Performance NAFTA	Article n°	864384
Ma référence		Equipement n°	30505
n° de Série	362E 6		
Version	7.50	<input type="button" value="Sauvegarder"/>	
Fin de maintenance du logiciel	02.07.2025		

Logiciel

Version n° 9.00 Trier par

	SmartWorx Viva GS18T Firmware	V9.00	<input type="button" value="Télécharger"/>
	Important software that covers the main functions of the instrument. Firmware is also referred to as system software.	103.97 MB	
	Date de maintenance logicielle pour installation: 01.10.2024	FW	
		30.10.2024	

1- Vérification et chargement d'une clé de licence


Il est aussi possible de vérifier la date de fin de maintenance du logiciel chargée dans l'instrument à partir du chemin suivant : Paramètres / À propos de Leica Captivate / onglet Mobile GS

Si la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware, passer à l'étape 2.




1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Pour installer une clé de licence dans le GS18 / GS18T / GS18I, télécharger le fichier sur MyWorld ou demander le fichier au support technique.

				Télécharger les clés	Certificat d'étalonnage
Généralités					
	Description	GS18 I LTE&UHF Performance NAFTA		Article n°	864384
	Ma référence	<input type="text"/>	Sauvegarder	Date de livraison	30.06.2023
	n° de Série	3626206		Equipement n°	30505630
	Début de garantie	<input type="text" value="30.06.2023"/>		Sauvegarder	Fin de garantie

1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Mettre le fichier sur une carte SD ou une clé USB.




Mettre la carte SD ou la clé USB dans le contrôleur.



1- Vérification et chargement d'une clé de licence

S'assurer que le contrôleur et l'antenne sont connectés ensemble.



Appuyer sur Fn et Back simultanément afin de minimiser Captivate dans un CS20. Pour CS35/CC200, appuyer sur le bouton Windows. Pour CS30/CC180, glisser le doigt de l'extérieur gauche de l'écran vers l'intérieur.



1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Pour un CS20 avec GS18 / GS18T, entrer dans Webserver (BT). Pour les contrôleurs autres que CS20, ouvrir une page web et entrer <http://192.168.253.2>




Pour un CS20 avec GS18i, entrer dans Webserver (WLAN). Pour les contrôleurs autres que CS20, ouvrir une page web et entrer <http://192.168.251.2>




1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Appuyer sur l'utilisateur.




Appuyer sur Upload option key.




1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Appuyer sur Upload option key.




Appuyer sur Browse.




1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Entrer dans SD Card (carte SD)
ou Hard Disk (clé USB).




Sélectionner le fichier key et
appuyer sur OK.




1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Appuyer sur la disquette.




Finalement, un message indiquera que la clé a bien été installée.



2- Mise à jour firmware GNSS

ÉTAPE 2

Vérifier la version actuelle du GS. Suite à la connexion entre le contrôleur et le GS, aller dans Paramètres / À propos de Leica Captivate / onglet Mobile GS



A screenshot of the 'À propos Leica Captivate' screen in the mobile application. The screen displays various system information for the 'Mobile GS' component. The 'Version firmware' row is highlighted with a red rectangular box.

A propos Leica Captivate	
Carnet CS Mobile GS AutoPole Leica Captivate Information légale	
Type de récepteur	GS18
N° de série	3626206
N° d'équipement	30505630
EFI	1.00 (24)
Version OS	7.00 (2882)
Version bootloader	11.10 (85)
Version firmware	9.00 (200)

2- Mise à jour firmware GNSS

Télécharger les versions firmware nécessaires à la mise à jour sur MyWorld ou demander au support technique. **Il se peut que l'installation de plusieurs mises à jour soit obligatoire.** Ne pas sauter de version majeure.


Vue générale Logiciel Manuels Outils Accessoires


Aide

Généralités

Description	GS18 LTE&UHF Performance NAFTA	Article n°	864384
Ma référence		Equipement n°	30505630
n° de Série	3626206		
Version	<input type="text" value="7.50"/> <input type="button" value="Sauvegarder"/>		
Fin de maintenance du logiciel	02.07.2025		


Logiciel

	SmartWorx Viva GS18T Firmware	Version n°	<input type="text" value="9.00"/>	Trier par	<input type="text" value="Ordre defini"/>	<input type="button" value="Télécharger"/>
	Important software that covers the main functions of the instrument. Firmware is also referred to as system software.		V9.00			103.97 MB
	Date de maintenance logicielle pour installation: 01.10.2024		FW			30.10.2024



2- Mise à jour firmware GNSS

Mettre le fichier dans un dossier nommé System dans la carte SD. **Si plusieurs mises à jour sont nécessaires, il ne faut mettre qu'un seul fichier à la fois.**



S'assurer que la batterie du GS est chargée à au moins 75%.




2- Mise à jour firmware GNSS

Insérer la carte SD dans le port situé au dessus de la batterie.



2- Mise à jour firmware GNSS

S'assurer que le contrôleur et l'antenne sont connectés ensemble.



Appuyer sur Fn et Back simultanément afin de minimiser Captivate dans un CS20. Pour CS35/CC200, appuyer sur le bouton Windows. Pour CS30/CC180, glisser le doigt de l'extérieur gauche de l'écran vers l'intérieur.



2- Mise à jour firmware GNSS

Pour un CS20 avec GS18 / GS18T, entrer dans Webserver (BT). Pour les contrôleurs autres que CS20, ouvrir une page web et entrer <http://192.168.253.2>




Pour un CS20 avec GS18i, entrer dans Webserver (WLAN). Pour les contrôleurs autres que CS20, ouvrir une page web et entrer <http://192.168.251.2>




2- Mise à jour firmware GNSS

Appuyer sur l'utilisateur.




Appuyer sur Load firmware.



2- Mise à jour firmware GNSS

Cocher les deux cases au bas de l'écran, puis appuyer sur le plus vert pour démarrer la mise à jour.



Laisser le temps au GS de redémarrer. Ceci peut prendre quelques minutes.

La mise à jour aura alors été effectuée avec succès





MERCI

▶ **TÉLÉPHONE**

1 (877) 566-6183

▶ **EMAIL**

info@abtech.com

▶ **ADRESSES**

Atlantique, Québec, Ontario, Nouvelle Angleterre

▶ **MEDIAS SOCIAUX**

[@abtechquebec](#) [@abtechcanada](#) [@abtechus](#)