

ABTECH

ACADEMY





Mise à jour ICG160 - ICG160T - ICG60

ABTECH

1- Vérification et chargement d'une clé de licence

ÉTAPE 1

S'assurer que la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware. Pour ce faire, la date de fin de maintenance du logiciel de l'instrument doit couvrir la date de maintenance logicielle pour installation. Dans cet exemple, sur MyWorld, la fin de maintenance de l'instrument (30 avril 2025) couvre la date de maintenance logicielle pour installation (29 août 2024) puisqu'elle vient après. L'installation pourra donc se faire. Si ce n'est pas le cas, l'achat d'un CCP peut-être effectué (communiquez avec nous).



Généralités

Description	ICG160 T Smart Antenna LTE&Radio Value	Article n°	954205
Ma référence		Equipement n°	30F...56
n° de Série		Langue	English
Version	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sauvegarder"/>	
Fin de maintenance du logiciel	30.04.2025		

Logiciel


Version n° Trier par

	Firmware iCON GPS60 Important software that covers the main functions of the instrument. Firmware is also referred to as system software. Date de maintenance logicielle pour installation: 29.08.2024	V3.1.50 120.84 MB FW 21.11.2024	<input type="button" value="Télécharger"/>
	Note de version iCON GPS60 Important information about specific product releases (hardware and/or software)	V3.1.50 227 KB PDF 21.11.2024	<input type="button" value="Télécharger"/>

1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Il est aussi possible de vérifier la date de fin de maintenance du logiciel chargée dans l'instrument à partir du chemin suivant : Capteurs / Fin de maintenance

Si la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware, passer à l'étape 2.



1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Pour installer une clé de licence dans le ICG160/ICG160T/ICG60, télécharger le fichier sur MyWorld ou demander le fichier au support technique.


[Télécharger les clés](#) [Certificat d'étalonnage](#)

Généralités

	Description	iCG160 T Smart Antenna LTE&Radio Value		Article n°	954205
	Ma référence	<input type="text"/>	Sauvegarder	Date de livraison	24.05.2023
	n° de Série	3E_ 3		Equipement n°	30L_ /6
	Début de garantie	<input type="text" value="24.05.2023"/> 	Sauvegarder	Fin de garantie	23.05.2024

1- Vérification et chargement d'une clé de licence

Mettre le fichier dans un dossier nommé System sur une clé USB puis insérer la clé USB dans le port USB du ICG.




À partir de l'écran du ICG, aller dans:
Engrenage/Tools/Licenses(2eme page)/Upload license file/Continue
La licence sera alors mise à jour.



2- Mise à jour firmware GNSS

ÉTAPE 2

Vérifier la version actuelle du ICG. Suite à la connexion entre le contrôleur et le ICG, aller dans Capteurs / Micrologiciel



2- Mise à jour firmware GNSS


Télécharger les versions firmware nécessaires à la mise à jour sur MyWorld ou demander au support technique. **Il se peut que l'installation de plusieurs mises à jour soit obligatoire.** Ne pas sauter de version majeure.

Généralités

Description	ICG160 T Smart Antenna LTE&Radio Value	Article n°	954205
Ma référence		Equipement n°	30F* .56
n° de Série		Langue	English
Version	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sauvegarder"/>	
Fin de maintenance du logiciel	30.04.2025		

Logiciel

	Version n°	3.1.50	Trier par	Ordre defini	
	Firmware iCON GPS60	V3.1.50	120.84 MB	<input type="button" value="Télécharger"/>	
	Important software that covers the main functions of the instrument. Firmware is also referred to as system software.	FW	21.11.2024		
	Date de maintenance logicielle pour installation: 29.08.2024	V3.1.50	227 KB	<input type="button" value="Télécharger"/>	
	Note de version iCON GPS60	PDF	21.11.2024		
	Important information about specific product releases (hardware and/or software)				



ABTECH

2- Mise à jour firmware GNSS

Mettre le ou les fichiers dans un dossier nommé System dans la clé USB puis insérer la clé USB dans le port USB du ICG.



S'assurer que la batterie du ICG est chargée à au moins 75%.




2- Mise à jour firmware GNSS

À partir de l'écran du ICG, aller dans:

Engrenage/System Configuration/Upload Firmware/Sélectionner la version à installer/Appuyer sur Install.

Le ICG fera l'installation puis redémarrera par lui-même. Effectuer les mises à jour suivantes, une à la suite de l'autre.





MERCI

▶ **TÉLÉPHONE**

1 (877) 566-6183

▶ **EMAIL**

info@abtech.com

▶ **ADRESSES**

Atlantique, Québec, Ontario, Nouvelle Angleterre

▶ **MEDIAS SOCIAUX**

[@abtechquebec](#) [@abtechcanada](#) [@abtechus](#)